

RGB Funksteuerung Typ: HEKA mit Tastaturbedienung

Beschreibung

Funkfernbedienung ca. 25m

Nur für LED RGB Strips 12V-24V DC mit gemeinsamen plus

Maße: LxBxH: 121x75x25mm

Anschluss: 12V-24V DC / Gesamtleistung 140W bei 12V / 12A / je Kanal 4A / 46W

Auf der Tastatur können folgende Optionen gewählt werden:

Ein-Aus / Pause / Dimmung / Geschwindigkeit im Farbverlauf sowie Mode Taste zur Programmanwahl.

Es sind 25 Programme fest gespeichert und abrufbar.

7 fixe Farben sowie 5 Farbverläufe und 13 verschiedene Effekte.

Nach dem aus- bzw. einschalten bleibt das letzte eingestellte Programm erhalten.

Anzeige auf der Steuerung durch LEDs: Power / Funksignal und die RGB Ausgangsfarben.

Diese Steuerung ist mit Funkfernbedienung Typ: HEKA-F erweiterbar

Bedienung:

Mit der Taste ON / OFF das RGB Steuergerät einschalten bzw. ausschalten.

Durch wiederholtes kurzes drücken der Tasten M+ oder M- werden nacheinander die einzelnen Programme abgerufen.

Mit den Tasten B+ und B- können die Farben gedimmt werden.

Mit den Tasten S+ und S- kann die Geschwindigkeit der Farbübergänge im Farbverlauf geregelt werden.

Mit der Stopp-Taste kann der Farbverlauf jederzeit angehalten werden.

Um in ein anderes Programm, M+ oder M- zu gelangen, muss die Stopp-Funktion wieder aufgehoben werden.

Hinweis:

Wird die Anlage komplett mittels eines Schalters abgeschaltet, steht nach dem einschalten das zuletzt verwendete Programm wieder zur Verfügung.





Programme:

Fixe Farben:

1. Rot
2. Grün
3. Blau
4. Gelb
5. Margenta
6. Cyan
7. Weiss

Farbverlauf mit überspringenden wechselnden Farben:

8. Drei Farben Verlauf
9. Sieben Farben Verlauf

Farbverlauf mit fließendem Übergang:

10. Drei Farben Verlauf
11. Sieben Farben Verlauf
12. Drei Farben Verlauf

Blitze:

13. Rot
14. Grün
15. Blau
16. Gelb
17. Margenta
18. Cyan
- 19 Weiss

Farbverlauf mit überspringenden wechselnden Farben:

20. Rot mit Blau
21. Blau mit Grün
22. Grün mit Rot

23. Weiße Farbe auf und abgedimmt.

24. Blitz mit allen Farben

25. Automatischer Ablauf von allen Programmen Nr. 1-24

HINWEIS: In nicht allen Programmen ist das Dimmen sowie Regelung der Geschwindigkeit möglich