(Datum: 02.11.2026)

SETH-F

Gehäuse Glas-Oberfläche / Hartkunststoff
Maße: Höhe 70mm / Breite 65mm / Tiefe 100mm
Spannungsversorgung mittels integrierter Batterie 3V Typ: CR2025
Passende RGB-Funk-Modul Typ: SETH-S





SETH-S

Die Steuerung ist nur für den Funk Drehregler Typ: SETH-F geeignet.
Anschluß: 12-36V DC
Leistung: Bei 24V DC je Kanal 100W
Betriebstemperatur -20 bis +50° C
Ausgänge: 4 Stück / R / B / G / W / Gemeinsamer +
Die Steuerung kann auch als Drei-Kanal (R,G,B) Steuerung betrieben werden.
Maße: LxBxH: 178 x 47 x 19mm
Die Steuerung arbeitet per Funkvernetzung mit dem Drehregler.



THOT-F

Maße: LxBxH: 86x86x10mm / Zwischenrahmen-Innenrahmen 55x55mm. Glas-Rahmen weiß hinterlegt
Kombirahmen passt in folgendes Schaltermaterial mit entsprechenden Zwischenrahmen:
BERKER: S1 / B1 / B3 / B7 Glass
GIRA: Standard 55 / E2 / Event / Esprit
JUNG: A500 / Aplus
MERTEN: M-smart / M-arc / M-plan
Spannungsversorgung mittels integrierter Batterie 3V Typ: CR2430
Passendes Funk-Dimm-Modul: THOT-S





THOT-S

Die Steuerung ist nur für den Funk-Taster Typ: THOT-F geeignet.
Anschluß 12-36V DC
Leistung: Bei 24V DC je Kanal 100W
Betriebstemperatur -20 bis +50° C
Ausgänge: 4 Stück / R / B / G / W / Gemeinsamer +
Die Steuerung kann auch als Drei-Kanal (R,G,B) Steuerung betrieben werden.
Maße: LxBxH: 178 x 47 x 19mm
Die Steuerung arbeitet per Funkvernetzung mit dem Taster.

